

## Four à micro-ondes programmable 1800W

281369

Boîtier et intérieur de la chambre en acier inoxydable. Chambre équipée d'un fond en céramique. Antennes micro-ondes rotatives inférieure et supérieure pour une distribution uniforme de l'énergie, aucune pièce tournante dans la chambre. Filtre à air intégré protégeant de la poussière et de la saleté. Panneau de commande facile à lire, sélection du programme souhaité sur l'écran tactile. Porte avec grande vitre pour observer les processus dans la chambre à micro-ondes éclairée. Fermeture à loquet hermétique ; ouverture facile - pas de mécanisme de verrouillage. Intérieur de la chambre : - dimensions 360x409x(H)225 mm, capacité 34 l. - facile à nettoyer. - pas de casse des assiettes ou plats grâce à des bords bien arrondis. - fond en céramique. Utilisation multifonctionnelle : - décongélation. - 10 programmes par défaut. - possibilité de sauvegarder jusqu'à 100 programmes (jusqu'à 3 étapes par programme). - conversion automatique du temps pour les portions doubles. - la fin du cycle de cuisson est signalée par une alarme sonore. Puissance du micro-ondes : 1800 W. Convient aux assiettes ou plats ronds (jusqu'à ø355 mm) et rectangulaires. Durée maximale de fonctionnement simple : 60 minutes. Équipé d'une prise de terre. Poids : 32,3 kg.



### Caractéristiques

Voltage	: 230
Nécessite un électricien	: Non
Matières	: Inox
Emballé par	: 1
Largeur (mm)	: 572
Profondeur (mm)	: 520
Hauteur (mm)	: 363
Longueur intérieure (mm)	: 409
Largeur intérieure (mm)	: 360
Hauteur intérieure (mm)	: 225
Volume utilisable (L)	: 34
Puissance (fournie) (W)	: 3000
Puissance (délivrée) (W)	: 1800
Panneau de commandes	: Numérique
Programmable	: Oui
Measurements	: 572x520x(H)363

### Spécifications de transport

EAN	: 8711369281369
Intrastat code	: 85165000
Gross weight (kg)	: 35.59
Poids net (kg)	: 33.19
Sales units per pallet	: 6
Plastic packaging (gram)	: 459

#### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

#### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

#### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

#### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

#### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

#### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu